

CENTRALA PORTIERSKA

NR REF

DIGIVOICE

1038/40



OPIS

Centrala portierska 1038/40 służy do zarządzania połączeniami głosowymi między panelami wywołania, portierem i lokatorami oraz kontrolowania informacji technicznych w systemie (np. otwarcie drzwi, sprawdzanie domknięcia drzwi, sterowanie dowolnym urządzeniem). W systemach video centrala może być wyposażona w moduł wizyjny (monitor).

W jednym systemie DIGIVOICE przewidziane jest podłączenie i obsługa maksymalnie 5 central portierskich.

Centrala fabrycznie dostosowana jest do montażu na ścianie lub biurku. W przypadku montażu ściennego mocuje się ją do ściany czterema kołkami rozporowymi. W przypadku montażu na biurku należy zastosować dołączoną w komplecie podstawkę skośną, która umożliwi wygodną obsługę. W komplecie dołączane są 2 podstawki, drugą stosuje się w przypadku montażu modułu wizyjnego 1732/41 z odpowiednim uchwytem.

Podstawowe funkcje centrali portierskiej:

- Łączność dwukierunkowa (interkom) ze wszystkimi użytkownikami systemu
- Zapamiętywanie nieodebranych wywołań przychodzących od użytkowników systemu
- Odbieranie wywołań przychodzących ze wszystkich paneli skonfigurowanych jako wejścia „główne”
- Podgląd obrazu z kamery przy panelu wywołującym (w wersji z modułem wizyjnym)
- Możliwość otwierania wszystkich drzwi podłączonych do systemu (w dowolnej chwili)
- Kontrola stanu zamknięcia wszystkich drzwi dołączonych do systemu
- Możliwość pracy w 2 trybach: dziennym i nocnym. W trybie dziennym centrala przechwytuje wszystkie połączenia między panelem a odbiornikami użytkowników, a w trybie nocnym centralę można wywołać z poziomu panela na żądanie
- Sterowanie dowolnymi urządzeniami poprzez programowalne przekaźniki

PARAMETRY TECHNICZNE

System	DIGIVOICE
Napięcie zasilania	16 ÷ 25 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	60 mA
Maksymalny pobór prądu	450 mA
Napięcie obsługi wyjść wyzwalających	30 V DC
Obciążalność wyjść wyzwalających	10 mA
Rezystancja wyjściowa wyjść wyzwalających	100 Ω
Temperatura pracy	+5 ÷ +50°C