

Dekoder czterowyjściowy

NR REF

IPERVOICE

1039/34



OPIS

Dzięki dystrybutorowi 1039/54 możemy rozdzielić magistralę odbiorników na dwa, trzy lub cztery piony. Ułatwia to rozproszanie instalacji.

Dekoder pozwala na podłączenie jednego do czterech mieszkań po max cztery odbiorniki w każdym lokalu. Przy zastosowaniu interfejsu interkomowego 1039/36 w każdym lokalu można podłączyć 16 odbiorników.

Dekoder posiada opcje podłączenia czterech przycisków dzwonek lokalnych oraz wyjście alarmowe.

1039/34 posiada również wejście na dodatkowy kanał foniczny w celu prowadzenia w pionie dwóch rozmów jednocześnie (do obsługi dodatkowych kanałów fonicznych potrzebne są dwie dodatkowe żyły).

PARAMETRY TECHNICZNE

- 2 x port RJ45 do włączenia w magistralę (BUS IN i BUS OUT).
- 4 wyjściowe porty RJ45 do podłączenia lokali
- 4 wejścia dla dzwonek lokalnych (FC1-FC4)
- 1 wyjście alarmowe
- Złącze dedykowane dla interfejsu programowania Bluetooth (1039/56)
- Zasilanie z magistrali CAT5
- Pobór prądu w stanie jałowym 1-35mA
- Obciążenie prądowe: max 25mA
- Temperatura pracy: -5° — +45°C
- Wymiary 108 x 64 x 80 mm (6 mod. Din)
- Montaż: natynkowo lub w obudowie elektroinstalacyjnej