

WIDEOMONITOR MODEL 1750

NR REF

MIRO

1750/1



ZASTOSOWANIE

Wideomonitor słuchawkowy MIRO 1750/1 przeznaczony jest wyłącznie do systemu 2VOICE. Posiada on przycisk otwarcia oraz trzy przyciski funkcyjne

Wideomonitor 1750/1 ma możliwość wyboru pięciu rodzajów dzwonków działających w zależności od źródła sygnału wywołania.

Możliwość montażu natynkowego oraz ustawienia na biurku z zastosowaniem podstawki skośnej Interkom, oraz wiele innych funkcji, sprawiają, że ten monitor może zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkownika.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wideomonitor przeznaczony do systemu 2Voice
- montaż natynkowy
- podgląd kamer
- połączenie wewnętrzne z 3 odbiornikami (interkom),
- możliwość podłączenia dzwonka lokalnego
- regulacja jasności i kontrastu i nasycenia kolorów
- możliwość sterowania otwarciem dodatkowego wejścia, bramy, lub zapalenia światła na klatce schodowej
- współpraca z aparatami słuchowymi
- możliwość wyboru sygnału wywołania połączenia zewnętrznego i rozmowy wewnętrznej (interkomowej)
- regulacja głośności sygnału wywołania (łącznie z wyciszeniem)
- przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne (połączenie centrala portierską, otwarcie bramy itp.)
- dioda LED sygnalizująca stan połączenia
- programowanie poprzez konfigurację przełączników typu DIP SWITCH
- Możliwość łączenia kolejnych monitorów (po zastosowaniu adaptera 1750/50)

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Montaż	Natynkowy
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	200 x 175 x 52mm
Ilość przycisków	3+1
Napięcie zasilania	36 ÷ 48 V DC
Maksymalny pobór prądu	160 mA max
Ekran	4,3" kolorowy
Rozdzielczość	470 (H) x 272 (V)
Jaskrawość	170 cd/m2 maksymalnie
Regulacje	jasność, kolor, głośność
Kolor	Biały
Sygnał dzwonka	5 rodzajów, regulacja głośności
Temperatura pracy	-5° + 45° C
normy	EN61000-6-3, EN61000-6-1

AKCESORIA

1750/92	Podstawa skośna do monitora MIRO
1750/50	Adapter linii do łączenia monitorów MIRO w układzie IN-OUT