

CENTRALA PORTIERSKA

NR REF

**2VOICE**

**1083/40**



## OPIS

Centrala portierska nr ref. 1083/40 jest dedykowana do pracy w systemie 2Voice. Dzięki niej możliwe jest:

- dwustronna komunikacja z pamięcią nieodebranych połączeń - wykorzystanie funkcji portierskich (np. przechwytywanie wywołań z paneli głównych do lokatorów). Centrala portierska nr ref. 1083/40 jest dostępna w wersji nabiurkowej lub montowana na ścianie, może zostać wyposażona w kolorowy moduł wideo nr ref. 1732/41 z uchwytem nr ref. 1732/91.

Do podłączenia centrali należy użyć zasilacza systemowego 2Voice nr ref. 1083/20A. Po krótkiej konfiguracji centrala jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu.

Centrala może być wywoływana tylko z paneli głównych (w trybie dziennym jak i nocnym)

### Podstawowe funkcje centrali portierskiej:

- łączność dwukierunkowa (interkom) ze wszystkimi użytkownikami systemu
- Zapamiętywanie nieodebranych wywołań przychodzących od użytkowników systemu
- Odbieranie wywołań przychodzących ze wszystkich paneli głównych
- Podgląd obrazu z kamery przy panelu wywołującym (w wersji z modułem wizyjnym)
- Możliwość pracy w 2 trybach: dziennym i nocnym. W trybie dziennym centrala przechwytuje wszystkie połączenia między panelem głównym a odbiornikami użytkowników, a w trybie nocnym centralę można wywołać z poziomu panelu przyciskiem z symbolem dzwonka.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Zasilanie	1083/20A
Napięcie zasilania	48Vdc $\pm$ 10%
Pobór prądu w stanie spoczynku	60 mA
Maksymalny pobór prądu	140 mA
Napięcie obsługi wyjść wyzwających	30 V DC
Obciążalność wyjść wyzwających	100 mA
Temperatura pracy	+5 $\div$ +50°C