

PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI STEEL

NR REF

2VOICE

1083/14



OPIS

Cyfrowy panel z klawiaturą alfanumeryczną i elektronicznym spisem lokatorów 1083/14 przeznaczony jest do instalacji w systemie 2VOICE.

Wykonany z polerowanej stali. wyposażony w klawiaturę numeryczną z funkcją zamka kodowego i elektroniczny spis lokatorów (do 4096 wpisów). Panel posiada moduł rozmówny i wyświetlacz LCD.

Możliwość podłączenia płyty z kamerą 1758/40 (wymaga to zwiększenia obudowy), a także dodatkowych kamer CCTV.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego z użyciem odpowiedniej obudowy

Podstawowe funkcje realizowane przez 1083/14

- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Elektroniczny spis lokatorów
- Otwieranie drzwi i bramy przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Możliwość programowania panela przez Bluetooth
- Możliwość rozbudowy do wersji wideo poprzez dodanie modułu kamery 1758/40 (Kolor)
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO
- Możliwość podłączenia dodatkowych kamer CCTV
- Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia.
- Dostęp do konfiguracji systemu.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| System | 2VOICE |
| Ilość przycisków | 12 +3 (klawiatura numer.) |
| Materiał wykonania | Polerowana stal |
| Zasilanie (LINE): | 36 ÷ 48Vdc |
| Pobór prądu w stanie spoczynku: | 85 mA max |
| Max. pobór prądu: | 220mA max |
| Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE- | 22 ÷ 24Vdc max 200mA dc |
| Obciążalność C/NC/NO | A 24V 5A Max |
| Obciążalność SE2 | 300mA 24V Max |
| Zakres temperatur: | -10°C ÷ +50°C |
| Normy: | EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 |

AKCESORIA

| | |
|----------------|--|
| 1758/40 | Panel z kamerą |
| 1158/42 | Obudowa podtynkowa |
| 1158/62 | Ramka frontowa |
| 1158/612 | Ramka płaska z daszkiem |
| 1148/312 | Obudowa natynkowa |
| 1158/48 | Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących |
| 1158/47 | Moduł komunikatów głosowych i graficznych |
| 1083/69 | Przełącznik wideo do podłączenia czterech kamer CCTV |
| 2Voice_PC | Program do konfiguracji panelu przez BT |
| 2Voice_Android | |