

PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI S2

NR REF

2VOICE

1083/78



OPIS

Panel wywołania 1083/78 jest dedykowany do systemu 2Voice. Zaprojektowany został w dwumodułowej obudowie Synthesi S2.

Posiada on kolorową kamerę i dwa programowalne przyciski wywołania.

Istnieje możliwość rozbudowy panela o 1 do 62 przycisków przy zastosowaniu modułów rozszerzeń 1083/17 i płyt przyciskowych.

W celu montażu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa, lub natynkowa.

Maksymalna ilość przycisków to 64 (panel może zasilić podświetlenie 32 przycisków, większa ich ilość wymaga dodatkowego transformatora).

Podstawowe parametry:

- Kamera CCD z szerokokątnym obiektywem,
- Dwa przyciski wywołania,
- Niezależne wyjście do sterowania bramą (NO),
- Obsługa przycisku lokalnego wyjścia,
- Możliwość podłączenia kontaktronu,
- Możliwość podłączenia zewnętrznych kamer CCTV.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Zasilanie	36-48Vcc
Pobór prądu	140-180mA
Parametry przekaźnika	30V 3,5A max
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	180x90x45 Dwa moduły Synthesi S2
Wymiary etykiety opisowej (szer. x wys.)	67 x 12.5 mm
Szczelność	IP 42

AKCESORIA

1748/107	Front panela z jednym przyciskiem
1145/52	Obudowa podtynkowa
1148/62	Ramka frontowa
1148/612	Ramka płaska z daszkiem
1148/312	Obudowa natynkowa
1083/17	Moduł rozszerzeń o dodatkowe przyciski
1148/48	Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących
1148/47	Moduł komunikatów głosowych i graficznych
1083/69	Przełącznik wideo do podłączenia czterech kamer CCTV