

WIDEOMONITOR MODEL 1202

NR REF

WINFLAT

1202/1A



ZASTOSOWANIE

Wideomonitor Winflat posiada monitor czarno-biały. Nadaje się on do systemów analogowych, jak i cyfrowych zarówno z przewodem koncentrycznym jak i bez niego (w zależności od uchwytu).

Wideomonitor WINFLATplus jest dostępny w kolorze białym i wyposażony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne.

WINFLAT może być montowany na ścianie (przy użyciu uchwytu mocującego) lub ustawiony na biurku przy wykorzystaniu podstawy skośnej.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	analogowe z przewodem koncentrycznym lub pięcioprzewodowe, cyfrowe: MATIBUS_SE, DIGIVOICE, Bibus VOP
Wymiary	216 x 206 x 63 mm
Napięcie zasilania	16 ÷ 18,5 Vdc
Pobór prądu	w czasie pracy maksymalnie 0,50 A w stanie czuwania 0 A
Pobór mocy	w czasie pracy maksymalnie 10 W
Odchylenie pionowe	50Hz ± 2 Hz
Odchylenie poziome	15625 ± 300 Hz
Sygnal video	1 V p.p 75 Ω znamionowy 1 V p.p -6 dB min.
Lampa obrazowa CRT	4" typu flat (B/W)
Jaskrawość	170 cd/m2 maksymalnie
Zewnętrzne regulacje	jaskrawość i kontrast
Sygnal dzwonka	dwu tonowy z generatora
Temperatura otoczenia	-5° + 50° C
Wilgotność	90 % RH max

WŁAŚCIWOŚCI

- dzwonienie do każdego z unifonów,
- ekran 4" (B/W),
- 2 dodatkowe przyciski funkcyjne,
- trzy poziomowy regulator głośności,
- zapalania światła na klatce schodowej (opcja),
- regulacja jasności i kontrastu,
- wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
- połączenie wewnętrzne (w zależności od systemu),
- otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego.

WIDEOMONITOR MODEL 1202

WINFLAT

NR REF

1202/1A

OPIS

WINFLATplus jest jednym z najprostszych modeli wideomonitorów. Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.

Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada trzy poziomy głośności: minimalną – średnią – maksymalną, ustawiane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika.

Uchwyty mają możliwość zamontowania dodatkowego brzęczyka lub dzwonka o trójtonowym brzmieniu (alternatywnie do istniejącego brzęczyka).

W przypadku instalacji interkomowych lub specjalnych, gdzie wymagana jest większa ilość przycisków funkcyjnych lub konieczność sygnalizacji np. stanu otwarcia drzwi, można zastosować dodatkowe moduły uchwytów mocujących.

Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy znajdujący na tylnej ścianie urządzenia:

pozycja A – systemy analogowe,

pozycja B – systemy cyfrowe.

Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.

Przed uruchomieniem systemu należy zaprogramować adres fizyczny danego wideomonitora. Numer wybieramy za pomocą przełączników dipswitch. W systemie nie mogą wystąpić dwa unifony o tym samym adresie.

AKCESORIA

WINFLATplus nr ref. 1202/1A dostarczany jest bez uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu.

UCHWYTY:

1202/90	Analogowe z przewodem koncentrycznym
1202/955	Analogowe pięcioprzewodowe, bez przewodu koncentrycznego
1202/96	Easy2Wire
1202/952R	MATIBUS_SE
1202/954	VOP

AKCESORIA DODATKOWE:

1202/88	uchwyt mocujący z 8 dodatkowymi przyciskami (np. dla interkomu) Przystawka interkomowa
1202/85	uchwyt z 5 przyciskami, 2 diodami LED, 1 przełącznikiem Przystawka skośna
1202/92	podstawa skośna oraz gniazdo podłączeniowe wraz z przewodem