

VIDEOMONITOR MODEL 1703

NR REF

UTOPIA

1703/1, 1702/17



ZASTOSOWANIE

Videomonitor Utopia posiada kolorowy monitor 4", przycisk otwarcia drzwi, oraz trzy dodatkowe przyciski funkcyjne. Nadaje się on do systemów analogowych, jak i cyfrowych zarówno z przewodem koncentrycznym jak i bez niego (w zależności od uchwytu)

Jego zaletą jest szeroka gama kolorów osłon, dzięki czemu można go dopasować do każdego wnętrza.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	Analogowe z przewodem koncentrycznym lub bez przewodu koncentrycznego, MATIBUS_SE, DIGIVOICE, Bibus VOP, 2GO
Wymiary	225 x 142 x 55 mm
Ilość przycisków	1+3
Napięcie zasilania	16 ÷ 18,5 VDC
Pobór prądu	w czasie pracy maks. 0,50 A w stanie czuwania 0 A
Pobór mocy	w czasie pracy maksymalnie 10 W
Odchylenie pionowe	50Hz ± 2 Hz
Odchylenie poziome	15625 ± 300 Hz
Sygnał video	1 V p.p 75 Ω znamionowy 1 V p.p -6 dB min.
Ekran	4" (color)
Jaskrawość	170 cd/m2 maksymalnie
Zewnętrzne regulacje	Jaskrawość, kontrast i nasycenie kolorem
Sygnał dzwonka	dwutonowy z generatora
Temperatura otoczenia	-5° + 50° C
Wilgotność	90 % RH max

WŁAŚCIWOŚCI

- ekran 4" (COLOR)
- sygnalizacja otwarcia drzwi za pomocą diody LED
- sygnalizacja wywołania za pomocą diody LED (opcja)
- 3 dodatkowe przyciski funkcyjne
- trzypoziomowa regulacja głośności
- zapalania światła na klatce schodowej (opcja)
- regulacja jasności i kontrastu i nasycenia kolorów
- wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
- połączenie wewnętrzne (interkom),
- otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego,

VIDEOMONITOR MODEL 1703

NR REF

UTOPIA

1703/1, 1702/17

OPIS

Płaski, 4 calowy kolorowy ekran LCD oraz niewielka grubość całego monitora umożliwiają łatwy i szybki montaż urządzenia bez konieczności osadzania go w ścianie.

Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie mocującym monitora. obrazu.

Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada trzystopniową regulację głośności. Dodatkowo każdorazowe uruchomienie podglądu na videomonitorze powoduje podświetlenie się przycisku otwarcia drzwi. Przycisk podświetla się również podczas wywołania z panela zewnętrznego.

Videomonitor Utopia można dopasować kolorystycznie do wystroju pomieszczenia poprzez wymianę kolorowych nakładek

Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy znajdujący na tylnej ścianie urządzenia:

pozycja A – systemy analogowe,

pozycja B – systemy cyfrowe.

Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.

AKCESORIA

Videomonitor 1703 dostarczany jest bez uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu.

UCHWYTY:

1703/90	Analogowe z przewodem koncentrycznym
1202/955	Analogowe pięcioprzewodowe, bez przewodu koncentrycznego
1703/82	2GO
1703/92	DIGIVOICE
1703/957	V.O.P

AKCESORIA DODATKOWE:

1703/51	Żółte osłony zewnętrzne
1703/52	Zielone osłony zewnętrzne
1703/53	Czarne osłony zewnętrzne (antracyt)
1703/60	Puszka podtynkowa