


Bramka IP

NR REF.

# MINI NOTE

**1722/58**



## OPIS

Bramka IP służy do przekierowania wywołania, podglądu i rozmowy z paneli domofonowych w zestawie MINI NOTE PLUS na urządzenia mobilne (do 4 sztuk). Bramka musi być zainstalowana równolegle z odbiornikiem w lokalu (monitorem lub unifonem) i jej montaż nie wymaga ingerencji w część wspólną. 1722/58 do pracy wymaga połączenia z Internetem (przez WiFi lub za pomocą przewodu ze złączem RJ45).

Bramka przekierowuje połączenie na aplikację CALL ME zainstalowaną na smartphonie.

W zależności od struktury instalacji bramka może wymagać dodatkowego zasilacza 1083/24.

W celu montażu natynkowego należy dokupić obudowę 1083/88.

Działanie bramki wymaga monitora lub unifonu w lokalu. W systemie 2Voice w lokalu mogą być maksymalnie cztery odbiorniki (w tym bramka IP).

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	Zestaw MINI NOTE
Napięcie zasilania lokalnego:	(z linii Mini Note) lub 24 V ~
Maksymalny pobór prądu:	200 mA
Pobór mocy w trakcie pracy:	max 6 W
Temperatura pracy:	-5 ÷ +45°C
Maksymalna wilgotność:	95% RH
Szybkość Internetu:	10/100 Mbps
Wi-Fi:	2.4 Ghz
Kompatybilne z IEEE 802.11 b/g/n z anteną wewnętrzną	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	140 x 90 x 80 (~8 modułów DIN)
Kompatybilne systemy operacyjne	Android iOS

## AKCESORIA

1083/88	Obudowa natynkowa do bramki 9854/58
1083/24	Zasilacz bramki
Call Me	Aplikacja do pobrania na smartphonie