

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI

NR REF

# IPERVOICE

**1039/72**



## OPIS

Panel wywołania 1039/72 jest dedykowany do systemu IPervoice. Zaprojektowany został w dwumodułowej obudowie Sinthesi.

Posiada on kolorową kamerę i dwa programowalne przyciski wywołania.

Istnieje możliwość rozbudowy panela o 1 do 30 przycisków przy zastosowaniu modułów rozszerzeń 1083/17 i płyt przyciskowych – rozbudowa wymaga zwiększenia obudowy. W celu montażu konieczna jest odpowiednia obudowa. Maksymalna ilość przycisków to 32.

### Podstawowe parametry:

- Kamera CCD z szerokokątnym obiektywem,
- Dwa przyciski wywołania,
- Niezależne wyjście do sterowania bramą (NO),
- Obsługa przycisku lokalnego wyjścia,
- Możliwość podłączenia kontaktronu,
- Port RJ45,

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	IPERVOICE
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	anodyzowane aluminium
Zasilanie	PoE (48V)
Pobór prądu	140-180mA
Parametry przekaźnika	30V 3,5A max
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: w wersji podstawowej (szer. x wys. x gł.)	92 x 184 x 45 mm
Szczelność	IP 42

## AKCESORIA

1145/52	Obudowa podtynkowa
1145/62	Ramka frontowa
1145/612	Ramka płaska z daszkiem
1145/312	Obudowa natynkowa
1083/17	Moduł rozszerzeń o dodtoko