

UNIFON MODEL 1150

NR REF.

MIRO

1150/621



ZASTOSOWANIE

Unifon 1150/621 przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków w miejscach suchych. Kompatybilny z systemami cyfrowymi MATIBUS_SE i BASIC

Unifon 1150/620 posiada funkcję prowadzenia rozmów przycisk otwarcia drzwi, dodatkowy przycisk funkcyjny, miejsce na kolejne dwa przyciski, a także trzypozycyjny regulator głośności (MAX, MED, MUTE).

OPIS

Unifon nr ref. 1150/621 podłączamy do wspólnego pionu odbiorników przy użyciu 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego systemu z unifonami nr ref. 1131/62x, nr ref. 1132/62x, nr ref. , 1140/622(-B)

Uwaga unifon nr ref. 1150/621 może pracować w instalacji 7V lub 12V

Numer (adres) unifonu ustawiamy w kodzie binarnym przy pomocy zworek zgodnie z opisem na płytce unifonu.

Uwaga: Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich odpowiednich adresów. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w instalacji powinny mieć ustawiony inny adres. Niewłaściwie połączony lub niewłaściwie zaadresowany unifon może zakłócić pracę odbiorników w innych lokalach.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE, BASIC
Ilość przycisków	2
Ilość przewodów	2
Kolor	Biały
Wymiary:	200 x 90 x 50mm

AKCESORIA

1150/50	Podstawka skośna do unifonu MIRO
1150/51	Ramka maskująca naścienna (biała)