

Unifon 2VOICE

NR REF

**MIRO**  
Lite

**1189/1**



## ZASTOSOWANIE

Unifon MIRO Lite 1189/1 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku. Może on pracować wyłącznie w systemie 2Voice. Unifon posiada przycisk otwarcia drzwi lub furtki i dodatkowy przycisk funkcyjny. Przycisk dodatkowy może mieć inną funkcję przy odłożonej słuchawce (np. otwarcie bramy) a inną po podniesieniu słuchawki (wywołanie interkomowe). Słuchawka posiada regulację głośności i funkcję wyciszenia.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Obudowa w kolorze białym w połysku
- Montaż naścienny natynkowy lub możliwość montażu na biurku z podstawką skośną (1150/50)
- Dwu-poziomowa regulacja głośności + funkcja wyciszenia sygnału wywołania (mute)
- Dioda LED pokazująca stan: wyciszenie / tryb programowania
- Wyposażony w 2 przyciski: przycisk otwarcia oraz przycisk funkcyjny (otwarcie bramy, połączenie interkomowe)
- Możliwość podjęcia 2 interkomowych rozmów
- Programowanie poprzez konfigurację przełączników typu DIP SWITCH
- Możliwość podłączenia dzwonka lokalnego
- Maksymalnie dwa odbiorniki połączone szeregowo

**\* UWAGA: jeśli w pionie pod dystrybutor 1083/55 są podłączone unifony 1189/1, do podłączenia wideomonitorów lub standardowych unifonów 1183/5 i 1183/7 należy użyć oddzielnego dystrybutora 1083/55.**

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Zasilanie	36-48Vdc
Pobór prądu w stanie czuwania	3mA
Max pobór prądu	70mA
Ilość przycisków	2
Ilość przewodów	2
Kolor	Biały
Wymiary:	200 x 90 x 50mm

## AKCESORIA

1150/50	Podstawka skośna do unifonów serii 1150 kolor biały
1150/51	Ostona naścienna do unifonów 1150 kolor biały