

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY

NR REF

KIT VIDEO

1734/501



PARAMETRY TECHNICZNE

Wideomonitor	
Model	1734/1
Napięcie zasilające	DC17,8V
Prąd w stanie jałowym	60mA
Prąd w stanie pracy	400mA
Wyświetlacz	5" LCD kolorowy
Temperatura pracy	-10 ~ +60°C
Montaż	natynkowy
Rozdzielczość	480x272
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	150x130x20 (mm)
Panel wywołania	
Model	1726/51
Kamera	1/3" H:113°, V 92° 600TVL
Napięcie zasilające	17,8V DC
Napięcie EZ	12V DV 300mA max
Przełącznik	30Vdc @ 2A lub 125V ac @ 0,6A
Temperatura pracy	-20°C ~ +55°C
Montaż	Natynkowy/podtynkowy(opcja)
Wymiary wersji natynk. (szer. x wys. x gł.)	168x106x24-42 (mm) (z daszkiem)
Klasza szczelności	IP 44
Zasilacz	
Zasilanie:	100- 240 V AC
Moc:	25W
Napięcie wyjściowe:	DC 17,8V DC (±3%)
Prąd wyjściowy:	1,5A
Temperatura pracy	5-+30°C
Wymiary (wyszerxgł)	90x68x57 (mm) (ok. 4 modułów DIN)

OPIS

Zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.

Zestaw wideodomofonowy 1734/501 zastępuje zestaw 1726/11, 1724/11 i 1724/12. Prawidłowo zainstalowany i uruchomiony zestaw pozwala na odbieranie wywołania przychodzącego z panelu, identyfikację wizualną a także załączenie podglądu kamery i zestawienia połączenia z poziomym monitorem.

Zestaw ma możliwość rozbudowy o kolejne trzy monitory i jeden panel wywołania.

Zestaw zawiera:

- monitor master (nr ref. 1734/1),
- panel wywołania (nr ref. 1734/51) z obudową natynkową,
- zasilacz systemowy (nr ref. 1726/100),
- opakowanie zbiorcze,
- instrukcja w języku polskim,
- komplet kołków rozporowych do montażu monitora i panelu.

Główne cechy Zestawu

- instalacja dwużyłowa (dwie żyły od zasilacza do monitora i dwie żyły od monitora do panelu) (kolejny panel wymaga kolejnych żył)
- głośnomówiący monitor z kolorowym wyświetlaczem 7"
- przyciski dotykowe
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel z kamerą
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory
- panel może zasilac tylko elektrozapępy niskoprądowe 12V DC

AKCESORIA DODATKOWE

1734/1	Dodatkowy monitor (możliwość dołożenia trzech monitorów)
1734/51	Panel wywołania z kamerą, montaż natynkowy
1726/100	zasilacz systemowy (nr ref. 1726/100) (konieczny jeśli w zestawie będą instalowane trzy lub cztery monitory),
EZ	Elektrozacępy.