

WIDEOMONITOR MODEL 1750

NR REF

miro

1750/6



ZASTOSOWANIE

Wideomonitor głośnomówiący MIRO 1750/6 przeznaczony jest wyłącznie do systemu 2VOICE. Posiada on przycisk otwarcia oraz dwa przyciski funkcyjne (systemowe) oraz dwa przyciski zwierne a także styki przycisku alarmowego. Wideomonitor 1750/6 ma możliwość wyboru pięciu rodzajów dzwonek działających w zależności od źródła sygnału wywołania.

Możliwość montażu natynkowego, interkom, oraz wiele innych funkcji, sprawiają, że ten monitor może zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkownika.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wideomonitor przeznaczony do systemu 2Voice
- montaż natynkowy
- rozmowa z użyciem lub bez użycia rąk
- podgląd kamer
- połączenie wewnętrzne (interkom),
- możliwość podłączenia dzwonka lokalnego
- regulacja jasności i kontrastu i nasycenia kolorów
- możliwość sterowania otwarciem dodatkowego wejścia, bramy, lub zapalenia światła na klatce schodowej
- współpraca z aparatami słuchowymi
- możliwość wyboru sygnału wywołania połączenia zewnętrznego i rozmowy wewnętrznej (interkomowej)
- regulacja głośności sygnału wywołania (łącznie z wyciszeniem)
- przycisk otwarcia drzwi oraz 4przyciski funkcyjne (połączenie centrala portierską, otwarcie bramy itp.)
- dioda LED sygnalizująca stan połączenia
- programowanie poprzez konfigurację przełączników typu DIP SWITCH
- Możliwość łączenia kolejnych monitorów (po zastosowaniu adaptera 1750/50)
- Współpraca z automatyką Yokis

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Montaż	Natynkowy
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	130 x 160 x 24 mm
Ilość przycisków	1+2+2
Napięcie zasilania	36 ÷ 48 V DC
Maksymalny pobór prądu	160 mA max
Ekran	4,3" kolorowy
Rozdzielczość	470 (H) x 272 (V)
Jaskrawość	170 cd/m2 maksymalnie
Regulacje	jasność, kolor, głośność
Kolor	Biały
Sygnał dzwonka	5 rodzajów, regulacja głośności
Temperatura pracy	-5° + 45° C
normy	EN61000-6-3, EN61000-6-1

AKCESORIA

1750/50

Adapter linii do połączenia kolejnych monitorów do monitora MIRO