

CZYTNIK MIFARE

NR REF.

mikra2

1784/45



OPIS

1784/45 Czytnik zbliżeniowy RFID (MIFARE) do paneli MIKRA2, PLUS oraz DIGITAL

Czytnik kluczy zbliżeniowych umożliwia sterowanie elektrozaczepem za pomocą specjalnych kluczy zbliżeniowych znajdujących się w polu czytnika. W module można zaprogramować maksymalnie do 2000 kluczy zbliżeniowych w standardzie MIFARE/MIFARE+. Do zasilania modułu zamka kodowego wymagane jest napięcie 12V prądu stałego lub przemiennego.+

Dodatkowo czytnik posiada sygnalizację optyczną i funkcję komunikacji z aparatami słuchowymi.

Czas otwarcia drzwi jest ustawiany w przedziale od 0,5 do 99 sekund. Funkcja otwarcia drzwi może być aktywowana poprzez zbliżenie do panelu klucza lub poprzez przycisk zwierny posiadający funkcję „wyjścia lokalnego”.

Podstawowe cechy zamka kodowego

- Możliwość zaprogramowania do 2000 kluczy (w tym trzy klucze MASTER)
- Zasilanie 12 V AC lub 12 V DC.
- Regulowany czas pracy przekaźnika.
- Montaż wyłącznie natynkowy
- Komunikaty optyczne

PARAMETRY TECHNICZNE

System	Urządzenie niezależne
Ilość kluczy	1997 i trzy klucze „master”
Materiał wykonania	ZNAL+Plexi
Napięcie zasilania	12V AC lub 12V DC $\pm 10\%$
Pobór prądu w stanie jałowym	100mA AC lub 50mA DC
Maksymalny pobór prądu	250mA AC lub 150mA DC
Obciążenie przekaźnika	30V 5A
Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
Klasa szczelności	IP 55
Wandaloodporność	IK 09
Wymiary: (wys. x szer.)	98x120x30
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

1784/1	Mikra 2 do 2Voice, jednoprzyciskowa.
1783/2	Mikra 2 do 2Voice, dwuprzyciskowa.
1783/3	Mikra Plus do 2Voice, czteroprzyciskowa.
1783/4	Mikra Digital do 2Voice, z elektronicznym spisem lokatorów.
1722/95/96	Zestaw Mini Note Plus
1125/53	Komplet kluczy MIFARE+