

Zasilacz systemowy

NR REF

2VOICE

1083/20

OPIS

Zasilacz systemowy nr ref. Ref. 1083/20 jest urządzeniem dedykowany do systemu 2VOICE. Zasilacz ten obsługuje systemy domofonowe i wideodomofonowe.

W zależności od układu, w systemie może występować kilka zasilaczy.

- W systemie z jednym pionem oraz jednym panelem wystarczy jeden zasilacz
- Na każdy interfejs klatkowy nr ref. 1083/50, musi przypadać jeden zasilacz
- Interfejs paneli głównych nr ref. 1083/75 wymaga zasilania z 2 zasilaczy

Zasilacz jest również w stanie zapewnić podświetlenie max. 32 przyciskom i etykietom na nazwiska. W przypadku paneli przyciskowych z większą liczbą przycisków, należy przewidzieć dodatkowy transformator.

Zasilacz może być zamocowany na szynie DIN lub przykręcony do ściany.

Miejsce montażu zasilacza musi być suche, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.



PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Moc	80 W
Napięcie wyjściowe	48V DC
Zabezpieczenia	termiczne
Wymiary (dł. x szer. gł.)	10 DIN 180 x 90 x 75 mm
Waga:	Ok. 1 kg
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Normy	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1