

VIDEOMONITOR MODEL 1732+1132

NR REF

**SCAITEL**

**1732/41+1132/..**



## ZASTOSOWANIE

Videomonitor SCAITEL składa się z modułu video model 1732 oraz unifonu 1132 i rozszerza możliwości unifonu o podgląd z kamery przy panelu wywołania posiada kolorowy monitor 4", przycisk otwarcia drzwi, oraz dwa dodatkowe przyciski funkcyjne.

Nadaje się on do systemów analogowych, jak i cyfrowych w zależności od uchwytu a także od rodzaju unifonu 1132 Videomonitor jest dostępny w kolorze białym.

Dodatkowym atutem jest możliwość dołożenia modułu pamięci umożliwiającego zapamiętanie do 32 obrazów widzianych przez kamerę video.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	z przewodem koncentrycznym, system 5 przewodowy, Digivoice, VOP, 2GO!
Wymiary	220 x 240 x 83 mm
Napięcie zasilania	16 ÷ 18,5 VDC
Pobór prądu	w czasie pracy maks. 0,60 A w stanie czuwania 0 A
Pobór mocy	w czasie pracy maksymalnie 10 W
Odchylenie pionowe	50Hz± 2 Hz
Odchylenie poziome	15625 ± 300 Hz
Sygnał video	1 V p.p 75 Ω znamionowy 1 V p.p -6 dB min.
ekran	4" (kolor)
Jasność	≥ 100 cd/m <sup>2</sup>
Zewnętrzne regulacje	Jaskrawość i kontrast
Temperatura otoczenia	-5° + 50° C
Wilgotność	90 % RH max

## WŁAŚCIWOŚCI

- dzwonienie do każdego z unifonów,
- ekran 4" (KOLOR)
- pamięć 32 zdjęć
- 6 dodatkowych przycisków funkcyjnych (opcja)
- zapalania światła na klatce schodowej (opcja)
- regulacja jasności i kontrastu
- wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
- połączenie wewnętrzne (interkom),
- otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego,

VIDEOMONITOR MODEL 1732+1132

NR REF

**SCAITEL**

**1732/41+1132/..**

## AKCESORIA

Videomonitor 1705 dostarczany jest bez uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu.

### UCHWYTY:

1732/91	Analogowe z przewodem koncentrycznym
1732/955	Analogowe pięcioprzewodowe,
1732/92	DIGIVOICE
1732/954	BIBUS V.O.P.

### AKCESORIA DODATKOWE:

1132	Unifon z przyciskiem otwierania drzwi do systemu 4+n, kolor biały
1132/1	Unifon z przyciskiem otwierania drzwi, 1 dodatkowym przyciskiem funkcyjnym oraz miejscem na kolejne 6 przycisków funkcyjnych do systemu 4+n
1132/54	Zestaw z trzytonowym sygnalizatorem dźwiękowym
9854/53	Dodatkowy dzwonek
1132/55	Dodatkowy przycisk do unifonu 1132/1
1132/53P	Regulator głośności sygnału wywołania
1750/32	Moduł pamięci 32 obrazów
1132/51	Podstawa skośna do ustawienia na biurku unifonu 1132, lub modułu pamięci 1750
1132/56	Podstawa skośna do ustawienia na biurku modułu video