

WIDEOMONITOR MODEL 1717

NR REF

MODO

1717/11

ZASTOSOWANIE

1717/11 MODO przeznaczony jest do systemu IPerVoice. Jest to kolorowy wideomonitor wyposażony w duży siedmiocalowy ekran dotykowy. Funkcje menu dostępne są za pomocą przyjaznego interfejsu graficznego obsługiwane ekranem dotykowym. Oprócz standardowych funkcji monitora MODO posiada dostęp do funkcji systemu IPerVoice.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT 7" z interfejsem graficznym (GUI)
- Możliwość wyboru jednego z pięciu rodzajów sygnałów wywołania domofonowego
- Możliwość wyboru jednego z pięciu sygnałów dzwonka lokalnego
- Zasilacz w zestawie (monitor wymaga doprowadzenia dodatkowych dwóch przewodów zasilających)
- Odtworzenie zapisanych wiadomości
- Możliwość połączenia z panelem wywołania
- Regulacja głośności, nasycenia kolorów i jasności z poziomu menu ekranowego
- Sygnalizacja otwartych drzwi
- Montaż natynkowy
- Funkcja interkomu z możliwością zadzwonienia do dowolnego apartamentu w pionie.
- Aktywacja funkcji dekodera specjalnego, umieszczonego w strefie IP
- Funkcja automatycznego otwierania drzwi
- Możliwość podłączenia przycisku alarmowego
- Możliwość podłączenia wtórnika wywołania
- Otwarcie drzwi lub bramy

Uwaga: Jeśli w lokalu jest zainstalowany jeden lub więcej monitorów 1717/11 konieczne jest także zainstalowanie zasilacza 1039/20.



PARAMETRY TECHNICZNE

System	IPerVoice
Ilość przycisków	1 + ekran dotykowy
Ekran	7" (kolor)
Kąt widzenia	60°
Rozdzielczość	480 x 234 (RGB)
Napięcie zasilania	POE + zasilanie z załączonego zasilacza
Pobór prądu w stanie czuwania	40mA (54V)
Pobór prądu podczas rozmowy	130mA (54V)
Kolor	Biały
Głośność	0-85db
Standard	Pal/NTSC
Temperatura pracy	-5° + 45° C
Jasność	250cd/m ²
Wymiary	225 x 134 x 36 mm