

WIDEOMONITOR MODEL 1740

NR REF

**SIGNO**

**1740/1**



## ZASTOSOWANIE

Wideomonitor Signo model 1740 jest przystosowany zarówno do pracy w układach cyfrowych jak i analogowych. Sygnał wideo może być podawany przewodem koncentrycznym, lub skrętką. Ponad czterocalowy monitor (czarno-biały) pozwala bez problemu rozpoznać naszych gości.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	Analogowe z przewodem koncentrycznym lub bez przewodu koncentrycznego, 2VOICE, Bibus VOP, 2GO, IPERVOICE
Wymiary	225 x 205 x 50 mm
Napięcie zasilania	16 ÷ 18,5 VDC
Pobór prądu	w czasie pracy maks. 0,35 A
Pobór mocy	w czasie pracy maksymalnie 10W
Odchylenie pionowe	50Hz± 2 Hz
Odchylenie poziome	15625 ± 300 Hz
Sygnał video ekran	1 V p.p 75 Ω /1 Vpp -6 dB 4,5" (B/W)
Jaskrawość	170 cd/m2 maksymalnie
Zewnętrzne regulacje	jaskrawość i kontrast
Temperatura otoczenia	-5° + 50° C
Wilgotność	90 % RH max

## WŁAŚCIWOŚCI

- Dzwonienie do każdego z unifonów,
- Ekran 4,5" (B/W)
- Podświetlany przycisk otwarcia drzwi
- 3 dodatkowe przyciski funkcyjne
- Wbudowany regulator głośności
- Wyłącznik sygnału wywołania
- Regulacja jasności, koloru i kontrastu
- Kolor : biały
- Przystosowany do pracy z osobami niedosłyszącymi
- Możliwość montażu skośnego
- Zapalania światła na klatce schodowej(opcja)
- Funkcja Interkomu (opcja)

WIDEOMONITOR MODEL 1740

NR REF

**SIGNO**

**1740/1**

## OPIS

Signo 1740 to nowoczesny kompaktowy wideomonitor o gładkiej i lśniącej powierzchni. Przy zachowaniu pełnej funkcjonalności jest to najcieńszy w swojej klasie produkt. Trzy kolory (dla monitorów kolorowych), klasyczna linia oraz subtelne wykończenie świetnie sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających wnętrzach

1740/1	Monitor czarno-biały 4,5" Kolor biały
--------	--

## AKCESORIA

Signo 1740 dostarczany jest bez uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu domofonowego.

### UCHWYTY:

1740/95	IPerVoice
1740/83	2Voice
1740/82	2GO!
1740/954	Bibus VOP
1740/90	Video z przewodem koncentrycznym
1740/955	Video dla systemu pięcioprzewodowego

### AKCESORIA DODATKOWE:

1740/86	Przystawka interkomowa
1740/92	Podstawa skośna