

Serwer wideo

NR REF

# IPERVOICE

**1039/80**



## OPIS

Urządzenie 1039/69 pozwala na podłączenie od 1 do 4 analogowych kamer i przekazywanie obrazu z nich na monitory w mieszkaniach i monitor centrali portierskiej. Serwer wideo kompresuje sygnały analogowe z kamer do postaci cyfrowej możliwej do przesłania w sieci IP jako strumień danych.

Uwaga: kamery muszą być zasilane lokalnie.

## PARAMETRY TECHNICZNE

- 4 wejścia analogowe (przewód koncentryczny) 1 Vpp 75  $\Omega$
- 4 wejścia alarmowe sprzężone z kamerami.
- 1 port RJ45 Ethernet
- Zasilanie PoE (48V)
- Pobór prądu: stand-by 45 mA — 70 mA
- Temperatura pracy: -10° - +50°C.
- Wymiary 50 x 149 x 103 mm.
- Montaż na szynie DIN