



## 1089/8

### Panel przycisków MIKRA Lite

do systemu 2Voice

#### OPIS

Panel przycisków dodatkowych do rozbudowy paneli Mikra Lite 2Voice. Panel 1089/8 posiada osiem przycisków wywołania umożliwiając rozbudowę panelu 1089/1 (audio) lub 1089/2 (wideo) do 12, 20, 28 a nawet 36 użytkowników poprzez dodawanie kolejnych paneli przycisków (maksymalnie 4). Panele przycisków możemy zamontować zarówno po bokach panelu głównego jak i pod nim, w zależności od miejsca montażu i własnych preferencji. Panel jest łączony z panelem głównym i dodatkowymi za pomocą dołączonego przewodu (taśmy), wejściami IN-OUT.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

System	2 VOICE
Ilość przycisków	8
Ilość modułów na panel	Maksymalnie 4
Napięcie zasilania z panelu	5V
Temperatura pracy	-10 °C do +50 °C
Klasa szczelności	IP 65
Odporność na uszkodzenia	IK 07
Montaż	Natynkowy
Wymiary panelu	200 x 99 x 26mm
Wymiary etykiety	48 x 68mm
Waga	585g

#### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Przeznaczony wyłącznie do rozbudowy paneli 1089/1 i 1089/2 do systemu 2Voice
- Szerokość panelu 99mm
- Osiem wbudowanych przycisków wywołania
- Łatwe połączenie pomiędzy panelem wywołania i kolejnymi modułami przycisków taśmami IN-OUT
- Klasa ochrony obudowy IP65, IK 07
- Montaż natynkowy
- Możliwość montażu panelu przycisków z boku lub pod panelem wywołania 1089/1 lub 1089/2