

1760/33A

Głośnomówiący wideomonitor VOG 7 z ekranem dotykowym

do systemu **2Voice**



OPIS

VOG 7 to wideomonitor głośnomówiący z 7-calowym ekranem dotykowym. Urządzenie integruje zaawansowane funkcje, takie jak sterowanie automatyką budynkową YOKIS, wyświetlanie obrazu z kamer monitoringu podłączonych do systemu, zarządzanie systemem alarmowym, odczyt kluczy zbliżeniowych ułatwiających dostęp oraz wiele innych. Monitor posiada funkcję automatycznej sekretarki, która umożliwia zapisywanie krótkich klipów wideo w przypadku nieodebranych połączeń, a także przekierowywanie połączeń na smartfon za pomocą aplikacji Urmet CallMe. Urządzenie wyposażono w wejście dla przycisku dzwonka na piętrze oraz wyjście na wtórnik wywołania. Dostępna jest funkcja wyciszenia (MUTE) z możliwością czasowego resetu oraz pracy według tygodniowego harmonogramu. VOG 7 posiada również funkcję alarmu napadowego, który może być przekazywany do centrali portierskiej lub aplikacji mobilnej. Użytkownik może wybrać jeden z interfejsów: standardowy, uproszczony dla osób starszych oraz przesuwany, ułatwiający obsługę osobom niedowidzącym. VOG 7 umożliwia także zarządzanie funkcjami za pomocą komend głosowych lub gestów. System operacyjny Android pozwala na stałą aktualizację urządzenia oraz instalację nowych aplikacji Urmet Group.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2 VOICE
Ilość przycisków	1 fizyczny HOME
Obsługa funkcji	ekran dotykowy
Napięcie zasilacza	24V
Temperatura pracy	-5°C do +45 °C
Tryb czuwania	5 W
Praca (maksymalnie)	10 W
Pasma częstotliwości Wi-Fi	2400 ÷ 2483,5 MHz
Pasma częstotliwości Yokis	2400 ÷ 2480 MHz
Pasma częstotliwości Mifare	13,56 MHz
Montaż	Natynkowy/Podtynkowy
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pikseli
Kolor obudowy	Czarny
Wymiary monitora	212 x 138 x 24mm

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Panel wideo do systemu 2Voice
- 7-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 1024 x 640 pikseli
- System operacyjny Android
- Kamera 2 Mpx i czytnik kluczy zbliżeniowych Mifare
- Moduł Wi-Fi przekierowujący połączenie, alarmy i obsługę na aplikację Urmet CallMe
- Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do innych monitorów w systemie
- Obsługa automatyki budynkowej Yokis
- Nagrywanie wiadomości głosowych
- Gniazdo karty pamięci mikro SD
- Obsługa dzwonka lokalnego i przycisku alarmowego
- Wyjście do podłączenia wtórnika wywołania
- Zasilacz lokalny w zestawie